

astrum®



ET200
BLUETOOTH
HEADSET

Használati
Útmutató

TERMÉKBEMUTATÓ



TERMÉK OPERÁCIÓK

Bekapcsolás és párosítás: A Bekapcsoló gombbal kapcsolja be a headsetet. Az állapotjelző LED három alkalommal felvillan piros és kék színben, majd "power on" és "ready to pair" lesz hallható. Válassza ki a párosítani kívánt eszközön az "Astrum ET200"-at. Amennyiben az eszköze Bluetooth 2.1 vagy régebbi verziót használ, adja meg a "00000" kódot jelszóként a párosításhoz. A headset automatikusan kikapcsol amennyiben 150 másodpercig nem történik meg a párosítás.

Csatlakozás:

Amikor a két eszköz sikeresen párosítva lett "pairing completed, devices connected" lesz hallható. Amikor az eszközök kapcsolata megszűnik "device disconnected" lesz hallható, és a headset készenléti módba kapcsol.

Automatikus csatlakozás: Az eszköz automatikusan csatlakozni fog ahhoz az elérhető eszközhöz, amivel egyszer már sikeres volt a párosítás.

Hívás fogadása: Bejövő hívás esetén "incoming call" lesz hallható a hívó telefonszámával együtt. A Multifunkciós gombot megnyomva fogadhatja a bejövő hívást.

Hívás elutasítása: Bejövő hívás esetén tartsa nyomva a multifunkciós gombot pár másodpercig a hívás elutasításához, ekkor a "call rejected" lesz hallható

Hívás befejezése: Nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás megszakításához.

Hangátirányítás: Hívás közben nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot, hogy a headsetről a mobiltelefonra váltson.

Újratárcsázás: Tartsa nyomva a multifunkciós gombot kb. 1 másodpercig az előző telefonszám újratárcsázásához. Ekkor a "last number re-dial" lesz hallható. Nyomja meg egyszer a multifunkciós gombot, hogy megszakítsa a tárcsázást.

Hangerő csökkentése: Nyomja meg a Hangerő - gombot, hogy a hangerőt csökkentse. A legkisebb hangerő elérésénél "Minimum volume" lesz hallható.

Hangerő növelése: Nyomja meg a Hangerő + gombot, hogy a hangerőt növelje. A legnagyobb hangerőt elérve "Maximum volume" lesz hallható

Automatikus csatlakozás bontás: Amikor a headset és a mobiltelefon között megszakad a kapcsolat az állapotjelző LED kék színben fog villogni. A headset párosító módba kapcsol 5 percre. Amennyiben ezidő alatt nem csatlakozik új eszközhöz automatikusan kikapcsol.

Zene lejátszása/megállítása: Nyomja meg a multifunkciós gombot, hogy elindítsa vagy megállítsa a zenét.

Következő: Tartsa nyomva a Hangerő + gombot kb. 1 másodpercig.

Előző: Tartsa nyomva a Hangerő - gombot kb. 1 másodpercig.

Kikapcsolás: Nyomja meg a Kikapcsoló gombot a headset kikapcsolásához.

Hangvezérlés be-/kikapcsolása:

Amikor a headset sikeresen csatlakozott a mobiltelefonhoz nyomja meg a multifunkciós gombot kétszer. Ekkor a "voice dial" lesz hallható. Nyomja meg kétszer a multifunkciós gombot, hogy kikapcsolja a hangvezérlést. A hangvezérlés csak azokkal a mobiltelefonoknál alkalmazható amik támogatják azt.

Multi-point párosítás:

1. Csatlakoztassa a headsetet az egyik mobiltelefonnal (A), majd kapcsolja ki a bluetooth funkciót a mobiltelefonon.
2. Csatlakoztassa a headsetet a másik mobiltelefonnal (B).
3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az előző mobiltelefonon (A), amihez a headset automatikusan csatlakozik majd.

Hívások közötti váltás:

Amikor új hívás érkezik az aktuális hívás közben nyomja meg a multifunkciós gombot, hogy megszakítsa az aktuális hívást, és fogadja az újat. Néhány mobiltelefonnál kétszer kell megnyomni a multifunkciós gombot. Tartsa nyomva a multifunkciós gombot kb. 1 másodpercig, hogy a jelenlegi hívást várakoztassa, és átváltson az új hívásra. Tartsa nyomva a multifunkciós gombot kb. 1 másodpercig, hogy visszatérjen a várakoztatott híváshoz. Végül nyomja meg a multifunkciós gombot röviden, hogy befejezze az aktuális hívást és visszatérjen a meglévőhöz.

ET200 töltése:

Mielőtt bármilyen töltésre alkalmas eszközt használna, győződjön meg arról, hogy az megfelelő a headsethez. Az ajánlott kimeneti feszültség DC5V+/-0.25V DC, és az ajánlott kimeneti áramerősség 100mA-500mA. Magasabb értékekkel rendelkező töltők kárt tehetnek a headsetben. A headset beépített akkumulátorral rendelkezik, amely nem cserélhető. Ne próbálja meg eltávolítani az akkumulátort az eszközből. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a headsetet tartsa száraz helyen és töltse fel havonta egyszer.

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

- Bluetooth V4.1
- Hatótávolság: 10 méter (kb.)
- Akkumulátor: Li-polymer 100mAh
- Töltési idő: 2 óra (kb.)
- Lejátszási idő: 4,5 (kb.)
- Beszélgetési idő: 5 óra (kb.)
- Készenléti idő: 200 óra (kb.)

astrum[®]

www.astrumltd.com

Astrum is a Trademark of Astrum Holdings Limited and all rights reserved.
All other brands name & trademarks are property of their respective owners
All specifications & photos are for reference purpose only.